

SPORTS AQUATIQUES



STARTTIME III

Système de départ acoustique

Aperçu

Voici la 3^{ème} génération du STARTTIME, maintenant équipé d'un afficheur LCD et de touches de sélection de programmes.

Le boîtier compact du STARTTIME III héberge un puissant haut-parleur et un flash optique. Le STARTTIME III est positionné là où les athlètes peuvent voir le flash. Un flash externe ou même une chaîne de flashes peuvent être connectés au boîtier et positionnés au meilleur endroit.

Une chaîne de haut-parleurs peut également être connectée afin de livrer le top départ aussi près que possible de chaque athlète, de manière à ce que tous entendent le signal simultanément.

Le boîtier micro permet au juge de départ de donner les ordres vocaux amplifiés et le signal de départ. Le volume des ordres vocaux et des signaux de départ peuvent être indépendamment réglés au moyen du menu, lequel donne également accès aux paramètres du système.

Deux LEDs sur le boîtier du micro indiquent le statut du système : l'un indique si le boîtier est alimenté, l'autre si un système de chronométrage connecté à STARTTIME III est armé et prêt à recevoir le signal de départ. Le signal "Prêt" procure un haut niveau de sécurité à l'opérateur. Ce signal est donné par la salle de contrôle afin d'informer le juge qu'elle est prête au départ.



STARTTIME III avec le boîtier de départ et son micro.

Points forts

- Menu de paramétrage avec écran LCD + 4 touches
- Signal flash intégré
- Haut-parleur haute fidélité intégré
- Fourni avec une télécommande de départ avec micro
- Utilisation aisée
- Haut de niveau de sécurité
- Alimenté par batterie (chargeur inclus)
- Peut être monté sur trépied (optionnel)

Spécifications

| | |
|--------------------------|--|
| N° d'article : | 3399.911 (chargeur inclus) |
| Dimensions du boîtier : | 376 x 215 x 195 mm (sans connecteurs) |
| Dimensions du micro : | 118 x 25 x 80 mm |
| Poids : | 6,4 kg (sans chargeur, ni boîtier micro) |
| Câble boîtier micro : | 7 m |
| Connexions disponibles : | micro, flash, unité ARES, haut-parleur, chargeur de batterie |
| Alimentation intégrée : | batterie plomb/acide, 12V/7Ah |
| Chargeur : | inclus, utilisation en intérieur seulement |
| Autodécharge : | 12 mois sans utilisation |
| Indicateur de batterie : | symbole à 4 niveaux |
| Autonomie de batterie : | plus de 1000 départs avant recharge |
| Chargeur : | inclus, utilisation en intérieur seulement |
| Amplificateur vocal : | sortie jusqu'à 2 x 19 W |
| Gamme de températures : | -10 à +65°C (fonctionnement) |
| Gamme de températures : | -20 à +65°C (stockage) |
| Humidité relative : | 20-80% (non-condensée) |
| Protection : | IP41 |
| Conformité : | CE et RoHS |

Un opérateur de STARTTIME III en action



Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans avertissement. Swiss Timing LTD ne peut être tenue pour responsable des erreurs contenues dans ce document, ou pour tout dommage, y compris les pertes de profits, découlant de la livraison, de l'usage ou du fonctionnement de ce produit, que ce soit sur base d'une garantie, d'un contrat ou de toute autre base légale.

Options

3399.950 to 958 : OMEGA FLASH Start

Signal optique de départ. Se connecte directement au STARTTIME III. À positionner à un endroit stratégique de la piscine. Les câbles de 5 m entre les flashes et le câble de 25 m pour connexion au STARTTIME III sont inclus dans le kit.

3399.951 : OMEGA FLASH Start, 1 pièce

3399.954 : OMEGA FLASH Start, kit de 4

3399.956 : OMEGA FLASH Start, kit de 6

3399.958 : OMEGA FLASH Start, kit de 8

3399.950 : OMEGA FLASH Start, kit de 10



2850.712 : Haut-parleur, installation mobile

A positionner près de chaque plate-forme de départ de manière à ce que chaque nageur entende le signal de départ simultanément.



Réseau de liaison de haut-parleurs (jeux de câbles)

Kits composés de la combinaison de câbles requise pour connecter 3 à 10 haut-parleurs.

3399.903 : Réseau de liaison pour 3 haut-parleurs mobiles

3399.904 : Réseau de liaison pour 4 haut-parleurs mobiles

3399.905 : Réseau de liaison pour 5 haut-parleurs mobiles

3399.906 : Réseau de liaison pour 6 haut-parleurs mobiles

3399.908 : Réseau de liaison pour 8 haut-parleurs mobiles

3399.910 : Réseau de liaison pour 10 haut-parleurs mobiles



Le câble visible ci-dessous fait partie de divers kits, selon la quantité de haut-parleurs choisie.

9051.6339 : Trépied multi-usage (jusqu'à 8 kg)

1865.050 : Enrouleur de câble

Connecte le STARTTIME III à l'ARES 21.

Enrouleur de câble 50 m (Tu 4pM - Tu 4pF, 1 mm²)

Panneau de contrôle du STARTTIME III et boîtier micro

